

Настройки роутеров D-Link серии DIR для доступа к локальным ресурсам

1. В адресной строке Internet Explorer набрать адрес <http://192.168.0.1>

АВТОРИЗАЦИЯ

Авторизоваться на маршрутизаторе:

Имя пользователя

Пароль

в поле Имя пользователя введите «admin» ,в поле «пароль» введите установленный ранее вами пароль, если пароль не установлен - оставьте пустым. Нажмите на кнопку «Авторизоваться».

2. Откроется страница настроек маршрутизатора:

В меню «Установка > Установка Интернет» нажмите на кнопку «Настройка Интернет-соединения вручную».(«SETUP > Internet > Manual Configure»)

Страница продукта : DIR-300 Версия аппаратного обеспечения : V1 Версия программного обеспечения : 2.00

D-Link

| DIR-300 | УСТАНОВКА | РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | СТАТУС | ПОМОЩЬ |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------|--|
| Установка Интернет | ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ <p>При настройке устройства в первый раз рекомендуется кликнуть по ссылке Мастер установки Интернет-соединения и следовать появляющимся на экране инструкциям. При желании изменить настройки устройства вручную кликайте по Установка Интернет-соединения вручную.</p> | | | | Helpful Hints... <ul style="list-style-type: none">• При отсутствии достаточного опыта в построении сетей и настройке маршрутизатора впервые кликайте по Мастер установки Интернет-соединения и маршрутизатор предоставит несколько простых шагов для настройки сети.• Если Вы чувствуете достаточную уверенность и выполнили настройки маршрутизатора ранее, кликайте по Настройка Интернет-соединения вручную , чтобы ввести настройки вручную |
| Установка беспроводной сети | МАСТЕР УСТАНОВКИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ <p>Чтобы использовать интуитивно понятный Web-интерфейс при подключении Маршрутизатора D-Link к Интернет, кликайте по кнопке ниже.</p> <p><input type="button" value="Мастер установки Интернет-соединения"/></p> <p>Примечание: До запуска Мастера установки, пожалуйста, убедитесь в выполнении всех инструкций, указанных в прилагаемом Руководстве по быстрой установке.</p> | | | | |
| Установка LAN | ОПЦИИ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ ВРУЧНУЮ <p>При желании задать вручную настройки Интернет-соединения для Маршрутизатора D-Link кликайте по кнопке ниже.</p> <p><input type="button" value="Настройка Интернет-соединения вручную"/></p> | | | | |
| Время и дата | | | | | |
| Родительский контроль | | | | | |
| Выход из системы | | | | | |

3. На следующей странице в разделе «Тип Интернет-соединения» выберите «Dynamic IP» и нажмите Save Settings.

INTERNET CONNECTION

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond, Russian PPPoE and Russian PPTP. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.

Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.

INTERNET CONNECTION TYPE :

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is :

4. Выберите вкладку STATUS и запомните Default Gateway (Пример: 10.114.20.1)

| SETUP | ADVANCED | MAINTENANCE | STATUS |
|---|----------|-------------|--------|
| DEVICE INFORMATION : | | | |
| All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is listed below. | | | |
| Firmware Version: 1.12 | | | |
| LAN : | | | |
| MAC Address : 00:1C:F0:F0:68:DC IP Address : 192.168.0.1 Subnet Mask : 255.255.255.0 DHCP Server : Enabled | | | |
| WAN : | | | |
| MAC Address : 00:1C:F0:F0:68:DD Connection : DHCP Client Connected <input type="button" value="DHCP Release"/> <input type="button" value="DHCP Renew"/> IP Address : 10.114.20.33 Subnet Mask : 255.254.0.0 Default Gateway : 10.114.20.1 DNS : 192.168.150.2 192.168.150.6 | | | |

6. В меню «Установка > Установка Интернет» нажмите на кнопку «Настройка Интернет-соединения вручную».

Страница продукта : DIR-300 Версия аппаратного обеспечения : V1 Версия программного обеспечения : 2.00

| DIR-300 // | УСТАНОВКА | РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | СТАТУС | ПОМОЩЬ |
|---|---|--|--------------------------|--------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> Установка Интернет Установка беспроводной сети Установка LAN Время и дата Родительский контроль Выход из системы | <p>ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ</p> <p>При настройке устройства в первый раз рекомендуется кликнуть по ссылке Мастер установки Интернет-соединения и следовать появляющимся на экране инструкциям. При желании изменить настройки устройства вручную кликайте по Установка Интернет-соединения вручную.</p> <p>МАСТЕР УСТАНОВКИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ</p> <p>Чтобы использовать интуитивно понятный Web-интерфейс при подключении Маршрутизатора D-Link к Интернет, кликайте по кнопке ниже.</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Мастер установки Интернет-соединения"/></p> <p>Примечание: До запуска Мастера установки, пожалуйста, убедитесь в выполнении всех инструкций, указанных в прилагаемом Руководстве по быстрой установке.</p> <p>ОПЦИИ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ ВРУЧНУЮ</p> <p>При желании задать вручную настройки Интернет-соединения для Маршрутизатора D-Link кликайте по кнопке ниже.</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Настройка Интернет-соединения вручную"/></p> | <p>Helpful Hints...</p> <ul style="list-style-type: none"> • При отсутствии достаточного опыта в построении сетей и настройке маршрутизатора впервые кликайте по Мастер установки Интернет-соединения и маршрутизатор предоставит несколько простых шагов для настройки сети. • Если Вы чувствуете достаточную уверенность и выполняли настройку маршрутизатора ранее, кликайте по Настройка Интернет-соединения вручную, чтобы ввести настройки вручную. | | | |

8. На следующей странице в разделе «Тип Интернет-соединения» выберите «Russian PPPoE (Dual Access)».

Если роутер был ранее настроен - нажмите кнопку «Сохранить настройки», в ином случае выполните следующие действия:

В поле PPPoE (Dual Access) оставьте точку «Динамический PPPoE».

В поле «Имя пользователя» введите логин для доступа в Интернет, который предоставлен провайдером.

В поле «Пароль» и «Повторный ввод пароля» введите пароль для доступа в Интернет, который предоставлен провайдером.

MTU: 1360

ТИП ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ

Выберите используемый маршрутизатором режим для подключения к Интернет.

Используется Интернет-соединение : Russian PPPoE(Dual Access) ▼

PPPOE (DUAL ACCESS)

Введите информацию, полученную от провайдера.

Динамический PPPoE Статический PPPoE

Имя пользователя : MPPE :

Пароль :

Повторный ввод пароля :

Имя Сервиса : (дополнительно)

IP-адрес :

MAC-адрес :

Получение DNS от провайдера Задание DNS вручную

Первичный DNS-адрес :

Вторичный DNS-адрес : (дополнительно)

Максимальное время ожидания (idle time) : Минут

MTU :

Выберите режим подключения : Всегда ▼
 Вручную Подключение по требованию

ФИЗИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ WAN

Динамический IP-адрес Статический IP-адрес

IP-адрес :

Маска подсети :

Шлюз : (дополнительно)

Первичный DNS-адрес : (дополнительно)

Вторичный DNS-адрес : (дополнительно)

Сохранить настройки

Выберите режим подключения «Всегда».
Нажмите кнопку «Сохранить настройки».